



MOBILUS C-ZAR

Nadajnik MOBILUS C-ZAR jest modułem firmy MOBILUS pracującym w systemie COSMO | 2WAY READY. Przeznaczony jest do sterowania odbiornikami firmy MOBILUS: siłownikami ER, ERS, MR, modułami MOBILUS C-MR, C-ZR na podstawie sygnałów ze złącza sterującego z modułów SOLIRIS SMOOVE UNO, SOLIRIS UNO firmy SOMFY. Małe wymiary modułu umożliwiają umieszczenie w puszcze ściiennej.

parametry techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Protokół komunikacji | COSMO 2 WAY READY / COSMO |
| Częstotliwość radiowa | 868 MHz |
| Bezpieczeństwo | Kod dynamiczny, modulacja FSK |
| Zasięg działania | do 40 [m] w terenie otwartym, do 20 [m] w budynku (w zależności od typu budownictwa, zastosowanych materiałów) |
| Napięcie zasilania | 230 [V] 50 - 60 [Hz] |
| Miejsce instalacji | puszka $\varnothing \geq 50$ [mm] |
| Temperatura pracy | 0 [°C] – 40 [°C] |
| Wymiary | 44 x 46 x 19 [mm] |

N | N | L | L | ↑ | ↓ | S1 | S2



- N - neutralne;
- N - neutralne;
- L - faza;
- L - faza;
- ↑ - góra;
- ↓ - dół;
- S1 - przełącznik góra;
- S2 - przełącznik dół;

