



COSMO | HM

Mobilus COSMO | HM to nowoczesny pilot 99-kanalowy sterowany klasycznymi przyciskami, pracujący w standardzie dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY. Minimalistyczna stylistyka sprawia, że idealnie wpisuje się w architekturę nowoczesnych domów i mieszkań.

Najważniejsze cechy:

- Klasyczne sterowanie za pomocą przycisków.
- Obsługa do 99 urządzeń w standardzie dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY** np.: bram wjazdowych i garażowych, rolet, żaluzji, markiz, oświetlenia, elektrozaworów, odbiorników elektrycznych typu ON / OFF.
- Możliwość komfortowego dopasowania ilości wyświetlanych kanałów do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Podświetlana tarcza dostarcza szereg informacji dotyczących aktualnie wykonywanych zadań.
- Możliwość wyświetlenia informacji zwrotnych z odbiorników o statusie wykonania operacji dzięki dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY**.
- Minimalistyczny, transparentny uchwyt magnetyczny zapewnia stabilne umiejscowienie pilota na ścianie.
- Wersje kolorystyczne: ● ○

parametry techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Protokół komunikacji | COSMO 2WAY / COSMO |
| Częstotliwość radiowa | 868 MHz |
| Bezpieczeństwo | Kod dynamiczny, modulacja FSK |
| Zasięg działania | Zasięg w budynku: do 40 [m]. Zasięg sygnału radiowego zależy od typu budownictwa, zastosowanych materiałów i rozmieszczenia jednostek. |
| Wyświetlacz | segmentowy led |
| Napięcie zasilania | 3,0 V DC |
| Źródło zasilania | baterie 2 x AAA LR03 |
| Temperatura pracy | 0 [°C] – 40 [°C] |
| Wymiary pilota (bez uchwytu) | 49 x 16 x 125 [mm] |

