



COSMO | HM3+

COSMO | HM3+ to nowoczesny pilot 4-kanalowy sterowany klasycznymi przyciskami, współpracujący z urządzeniami w standardzie komunikacji COSMO. Minimalistyczna stylistyka sprawia, że idealnie wpisuje się w architekturę nowoczesnych domów i mieszkań.

Najważniejsze cechy:

- Klasyczne sterowanie za pomocą przycisków.
- Sterowanie 4 urządzeniami w standardzie komunikacji **COSMO** np.: brama wjazdowa, garażowa, roleta, markiz, oświetlenie, elektrozapory, odbiorniki elektrycznych typu ON / OFF.
- Minimalistyczny, transparentny uchwyt magnetyczny zapewnia stabilne umiejscowienie pilota na ścianie.
- Wersje kolorystyczne: ○ ●

parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2WAY READY / COSMO
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	Zasięg w budynku: do 40 [m]. Zasięg sygnału radiowego zależy od typu budownictwa, zastosowanych materiałów i rozmieszczenia jednostek.
Wyświetlacz	3 diody led
Napięcie zasilania	3,0 V DC
Źródło zasilania	baterie 2 x AAA LR03
Temperatura pracy	0 [°C] – 40 [°C]
Wymiary pilota (bez uchwytu)	49 x 16 x 125 [mm]

