



## COSMO | WT9

MOBILUS COSMO | WT9 to pilot 9-kanałowy przeznaczony do montażu na ścianie, pracujący w standardzie dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY. Stanowi połączenie nowoczesnej stylistyki oraz niekonwencjonalnego sterowania za pomocą dotyku oraz gestów dłoni.

### Najważniejsze cechy:

- Innowacyjne sterowanie za pomocą gestów oraz dotyku.
- Obsługa do 9 urządzeń w standardzie dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY** np.: bram wjazdowych i garażowych, rolet, żaluzji, markiz, oświetlenia, elektrozaworów, odbiorników elektrycznych typu ON/OFF.
- Możliwość wyświetlenia informacji zwrotnych z odbiorników o statusie wykonania operacji dzięki dwukierunkowej komunikacji **COSMO | 2WAY**.
- Buzzer - generator dźwięku.
- Podświetlana tarcza dostarcza szereg informacji dotyczących aktualnie wykonywanych zadań.
- Idealne dopasowanie do przestrzeni nowoczesnych domów i mieszkań dzięki minimalistycznej stylistyce i wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości.
- Wersje kolorystyczne: ○

### parametry techniczne

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Protokół komunikacji         | COSMO   2WAY / COSMO   |
| Częstotliwość radiowa        | 868 MHz  |
| Bezpieczeństwo               | Kod dynamiczny, modulacja FSK  |
| Zasięg działania             | Zasięg w budynku: do 40 [m]. Zasięg sygnału radiowego zależy od typu budownictwa, zastosowanych materiałów i rozmieszczenia jednostek. |
| Wyświetlacz                  | ekran dotykowy z podświetlanymi polami   |
| Napięcie zasilania           | 3,0 V DC   |
| Źródło zasilania             | baterie 4 x AAA LR03   |
| Temperatura pracy            | 0 [ °C ] – 40 [ °C ]   |
| Wymiary pilota (bez uchwytu) | 80 x 80 x 20 [ mm ]  |

